

# CF-XZ6 シリーズ

## タッチパネルファームウェア アップデートツール操作手順書

2017年7月6日

本書では、上記機種をお使いのお客様のために、タッチパネルファームウェアのアップデートツールを実行する手順について説明します。

### 【ご注意】

タッチパネルファームウェアのアップデートツールを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

### 【お願い】

タッチパネルファームウェアのアップデートツールを実行する際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 実行中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

### 【対象機種】

CF-XZ6HD1VS, CF-XZ6HDAPR, CF-XZ6HDBQR, CF-XZ6HDWLC, CF-XZ6HFAQR  
CF-XZ6HFBQR, CF-XZ6R12VS, CF-XZ6RD1VS, CF-XZ6RD2VS, CF-XZ6RD3VS  
CF-XZ6RD4VS, CF-XZ6RD6VS, CF-XZ6RDFPP, CF-XZ6RDGPP, CF-XZ6RF5VS  
CF-XZ6RF7VS, CF-XZ6RFHPP, CF-XZ6RFJPP, CF-XZ6SDKPP, CF-XZ6SDLPP  
CF-XZ6SDNPP, CF-XZ6SF8VS, CF-XZ6SFMPP, CF-XZ6SFPPP, CF-XZ6SFQPP

### 【実行手順】

タッチパネルファームウェアのアップデートツールの操作は下記の流れで行います。


1. タッチパネルファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開
2. タッチパネルファームウェアのバージョンチェックツールの実行
3. タッチパネルファームウェアのアップデートツールの実行
4. タッチパネルファームウェアのバージョンチェックツールの実行

## 1. タッチパネルファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開


- (1) タッチパネルファームウェアのアップデートツールを実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

掲載されているプログラム : CF-XZ6\_TPUUp\_02T9\_R2. exe


- (2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (3) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。




- (4) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。



- (5) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\TPUp02T9\_R2」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。




- (6) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。




## 2. タッチパネルファームウェアのバージョンチェックツールの実行

- (1) 展開先フォルダの[TS\_FW\_Version]（拡張子を表示している場合は、TS\_FW\_Version.exe）をダブルクリックします。




- (2) ウィンドウが開きバージョン[02T6]が表示されていることを確認してください。  
バージョン[02T9]と表示された場合にはすでにアップデートが完了していますので、以下の作業は必要ありません。



### 3. タッチパネルファームウェアのアップデートツールの実行


- (1) 展開先フォルダの [TS\_FW\_Update\_v02T9\_R2]（拡張子を表示している場合は、TS\_FW\_Update\_v02T9\_R2.exe）をダブルクリックします。



- (2) ユーザーアカウント制御の画面が表示されるので、「はい」を押します。




(3) ファームウェアアップデートが開始され、バーグラフで進捗状況が表示されます。



バーグラフ表示中は、ウィンドウ右上にある「×」を押してウィンドウを閉じないでください。

その場合は、ファームウェアが正常に更新されません。


もしウィンドウ右上にある「×」を押してウィンドウを閉じた場合には、4 ページの「2. タッチパネルファームウェアのバージョンチェックツールの実行」に戻り、バージョンが「Unknown」表示されていることを確認して、5 ページ目の手順 (1) からやり直してください。



バージョンが[02T9]と表示された場合は、ファームウェアデータの書き換えは終了していますがキャリブレーションが実行されていない状態です。

5 ページ目の手順 (1) からやり直してください。

- (4) タッチパネルファームウェアのアップデートが終了すると、以下のメッセージが全画面表示され、キャリブレーションが開始されます。**このとき画面を触らないでください。**




※ もしキャリブレーション中に画面を触ってしまった場合には、5 ページ目の手順 (1) に戻り、改めてタッチパネルファームウェアのアップデートツールを実行してください。


- (5) 上記全画面表示が消えると、キャリブレーションは終了です。
- (6) PC を再起動してください。

#### 4. タッチパネルファームウェアのバージョンチェックツールの実行

- (1) 展開先フォルダの[TS\_FW\_Version]（拡張子を表示している場合は、TS\_FW\_Version.exe）をダブルクリックします。



- (2) ウィンドウが開きバージョン[02T9]が表示されていることを確認してください。



以上でタッチパネルファームウェアのアップデートは完了です。